Der NF-Transistor GC 117 (alte Bezeichnung OC 817) ist ein legierter Ge-pnp-Flächentransistor in der Gehäuseform \approx TO 18.

Der Einsatz ist vornehmlich in rauscharmen NF-Eingangsstufen vorgesehen (Rauschfaktor 10 dB).

Statische Kennwerte (für $\vartheta_a = 25\,^{\circ}\text{C}\,-5\,\text{grd})$

Kollektorrestströme

$$-I_{CBO} = 2 \le 15 \mu A$$

bei
$$-U_{CB} = 6 \text{ V}$$

$$-I_{CEO} = 210 \le 600 \,\mu\text{A}$$


bei
$$-U_{CE} = 6 \text{ V}$$

bei $-U_{CE} = 20 \text{ V}$

$$R_{BE} = 1 k\Omega$$

Emitterreststrom

$$-I_{EBO} = 12 \le 100 \,\mu\text{A}$$
 bei $-U_{EB} = 10 \,\text{V}$



Mittleres Kennlinienfeld in Emitterschaltung

Übergangsfrequenz

$$f_T \ge 0.5$$
 (bei $-U_{CE} = 6 \text{ V}$ $-I_C = 2 \text{ mA}$ $f_M = 0.5 \text{ MHz}$)

$$-I_C = 2 \text{ m/s}$$

$$f_M = 0.5 MHz$$


Rauschmaß

$$F = 4 \le 10 dB$$

bei
$$-U_{CE} = 1 \text{ V}$$
 $-I_{C} = 0,3 \text{ mA}$

$$f_M = 1 kHz$$
 $\Delta f = 1 kHz$


$$R_g = 500 \Omega$$




Abmessungen

Kühlkörper wird auf freitragenden Transistor gestreift.

Verlustleistung mit Kühlkörper 120 mW



Masse 0,8 g



Kollektorreststrom als Funktion der Sperrschichttemperatur


Wärmewiderstand

9a


$$R_{th} \leq 0.43 \, \frac{grd}{mW}$$

$$\begin{array}{lll} \textbf{Grenzwerte} & (\text{für } \vartheta_{a} = 45\,^{\circ}\text{C}) \\ & -\text{U}_{\text{CEO}} & = 20\,\,\text{V} & -\text{I}_{\text{C}} = 125\,\,\text{mA} \\ & -\text{U}_{\text{EEO}} & = 10\,\,\text{V} & \text{I}_{\text{E}} = 150\,\,\text{mA} \\ & -\text{U}_{\text{CER}} & = 20\,\,\text{V} & -\text{I}_{\text{B}} = 25\,\,\text{mA} \\ & \text{bei } R_{\text{BE}} & = 1\,\,\text{k}\Omega \\ & \vartheta_{\text{i}} & = 75\,^{\circ}\text{C} \end{array}$$

= 65 °C



Kollektoremitterspannung als Funktion des äußeren Basisemitterwiderstandes



Verlustleistung in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur $\vartheta_{\rm a}$ bei verschiedenen Al-Kühlblechgrößen von 2 mm Stärke (vertikale Montage, Blech ungeschwärzt)