Der NF-Transistor GC 115 (alte Bezeichnung OC 815) ist ein legierter Ge-pnp-Flächentransistor in dem Gehäuse ≈ TO 18.

Der Einsatz ist vornehmlich für Vor- und Treiberstufen gedacht.


# Statische Kennwerte (für $\theta_a = 25$ °C — 5 grd)

### Kollektorrestströme

$$\begin{array}{lll} -I_{CBO} \,=\, 1.5 \, \leq \, 15 \, \mu A & \quad \mbox{bei} \, -U_{CB} \,=\, 6 \, V \\ -I_{CEO} \,=\, 105 \, \leq \, 600 \, \mu A & \quad \mbox{bei} \, -U_{CE} \,=\, 6 \, V \\ -I_{CER} & \leq \, 250 \, \mu A & \quad \mbox{bei} \, -U_{CE} \,=\, 20 \, V & \quad \mbox{R}_{BE} \,=\, 1 \, k \Omega \end{array}$$

#### Emitterreststrom

$$-I_{EBO} = 10 \le 100 \,\mu\text{A}$$
 bei  $-U_{EB} = 10 \,\text{V}$ 



Mittleres Kennlinienfeld in Emitterschaltung

### Übergangsfrequenz

$$f_T \ge 0.5$$
 (bei  $-U_{CE} = 6 \text{ V}$   $-I_C = 2 \text{ mA}$   $f_M = 0.5 \text{ MHz}$ )

Rauschmaß 
$$F = 9 \le 25 dB$$

bei 
$$-U_{CE} = 1 \text{ V}$$
  $-I_{C} = 0.3 \text{ mA}$   
 $f_{M} = 1 \text{ kHz}$   $\Delta f = 1 \text{ kHz}$   $R_{g} = 500 \text{ G}$ 

## Vierpolwerte in Emitterschaltung


$$\begin{array}{lll} \text{(bei $-$U_{CE}$ = 6 V } & -I_{C} = 2 \text{ mA)} \\ \text{$h_{11e}$ = 0.7 $\le 3$ k$\Omega} & \text{$h_{21e}$ = 10...22} \\ \text{$h_{12e}$ = $4 \cdot 10^{-4}$ $\le 30 \cdot 10^{-4}$} & \text{$h_{22e}$ = $60 $\le 300 } \mu\text{S} \end{array}$$




### Abmessungen

Kühlkörper wird auf freitragenden Transi-


Verlustleistung mit Kühlkörper 120 mW



Masse 0,8 g



Kollektorreststrom als Funktion der Sperrschichttemperatur




$$R_{th} \leq 0,43 \, \frac{grd}{mW}$$

# Grenzwerte (für $\theta_a = 45$ °C)


$$-U_{CBO} = 20 \text{ V}$$
  $-I_{C} = 125 \text{ mA}$   
 $-U_{EBO} = 10 \text{ V}$   $I_{E} = 150 \text{ mA}$ 

$$-U_{CER} = 20 \text{ V}$$
  $-I_{B} = 25 \text{ mA}$ 

bei 
$$R_{BE} = 1 \text{ k}\Omega$$
  
 $\vartheta_i = 75 \,^{\circ}\text{C}$   
 $\vartheta_a = 65 \,^{\circ}\text{C}$ 



Kollektoremitterspannung als Funktion des äußeren Basisemitterwiderstandes



Verlustleistung in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur  $\vartheta_a$  bei verschiedenen Al-Kühlblechgrößen von 2 mm Stärke (vertikale Montage, Blech ungeschwärzt)